## Подключение ККТ к личному кабинету Бэк-офиса

## Инитпро | касса



## kassa.initpro.ru/help

1. Откройте кассовое ПО и нажмите кнопку Войти в систему.

D0D5(40) 1 61
---------------

**Примечание**: если вы уже зарегистрировали ККТ, то произойдет переход в окно **Подключение к** кабинету. Если вы еще не зарегистрировали ККТ, просмотрите <u>инструкцию на нашем сайте</u>.

2. Для начала подключения нажмите на кнопку Подключить ККТ.

Подключение к кабинету	Связь с ККТ: Установлена	Кассир:	Смена: Открыта
Бэк-офис			
Наименование			НКР-01-Φ
Статус		Подклю	чение отсутствует
Подключить ККТ			

3. Вы перейдете в шаг Синхронизация с ККТ.

=	Подключение к кабинету	Связь с ККТ: Установлена	Кассир:	Смена: Открыта
←	Назад ЕБС			
Син	кронизация с ККТ			
	<ul> <li>Для подключения к личному кабинету Бэк-офиса укажите код синхронизации. Для получения кода синхронизации зарегистрируйтесь в бэк-офисе 'ссылка'.</li> <li>В разделе Кассы-У/правление добавьте вашу кассу. Для этого выполните следующие действия:</li> <li>1. Нажинте кнопку 'Добавить ККТ'. В появившемся окне вы увидите стенерированный код синхро 2. Вернитесь к кассовому приложению и введите в поле код синхронизации, полученный в бэк-оф</li> <li>3. Нажинте кнопку 'Подключить', поле често начнется процесс установки соединения с абмиетом.</li> <li>4. На странице бэк-офиса проверьте информацию, полученную от ККТ (компания и местонахожден</li> <li>5. Нажинте кнопку 'Подключить' для завершения операции синхронизации.</li> <li>6. В случае успешного завершения операции в окне кассовой программы вы увидите сообщение с</li> </ul>	низации. исе. ние), укажите внутреннее наименование ККТ. об установлении подключения.		
Код с	инхронизации			
	Damagener Ett			
~				

4. Для получения кода синхронизации войдите в личный кабинет бэк-офиса и перейдите в пункт меню **Кассы**.

00	Кассы		
Аналитика	Управление ККТ	Группы	
Кассы	Выберите организ	ацию 🗸	Введите строку для поиска
	+ Добавить ККТ	🗙 Из	менить группу
Товары	Касса/Магази	ин/РНМ	
{́О́} Настройки			

5. После этого нужно нажмите на кнопку + Добавить ККТ.

	Кассы	
Аналитика	Управление ККТ Группы	
ГШ Кассы	Выберите организацию 🗸 Введите строку для	апоиска
	🕂 Добавить ККТ 🔀 Изменить группу	
Товары	💌 Касса/Магазин/РНМ	Компания
දිටු		
Настройки		

- 6. Произойдет переход на страницу Подключение ККТ.
- 7. Выберите **организацию**, на которую зарегистрирована добавляемая касса, и **магазин**, в котором она будет находиться. Если в системе зарегистрирована только одна организация, она автоматически подставится в поле.

	По	дключение ККТ	
алитика	1	Выберите организацию	
Кассы		🔺 Укажите организацию, на которую зарегистрирована добавляемая вами касса, и магазин, в котором она располагается. Выберите из существующих или добавьте новую.	
		Организация	
		Выберите организацию	+ Добавить новую организацию
Бары		Магазин	
ŝ		Выберите магазин	+ Добавить новый магазин
тройки	2	Синхронизируйте кассу	

**Примечание**: также можно **Добавить новую организацию** и **Добавить новый магазин**, нажав на соответствующие кнопки.

8. После выбора организации и магазина произойдет переход ко второму шагу, где вы увидите код синхронизации.

	Выберите организацию	
a	🛦 Укажите организацию, на которую зарегистрирована добавляемая вами касса, и магазин, в котором она располагается. Выберите из существующих или добавьте новую.	
,	Организация	
	Общество с ограниченной ответственностью УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР "ИНИТПРО" 🗸	+ Добавить новую организации
ы	Магазин	
	Мимоза	+ Добавить новый магазин
iKM	Синхронизируйте кассу откройте на кассе: Меню -> Настройки -> Подилючение к кабинету	
	Введите код: 11826	
	🚫 Ожидание установки соединения	

9. Вернитесь в кассовое ПО и введите **Код синхронизации**, полученный в Бэк-офисе, и нажмите на кнопку **Подключить**.

≡ Подключение к кабинету	Связь с ККТ: Установлена	Кассир:	Смена: Открыта
← Назад ЕSC Синхронизация с ККТ			
Для подключения к личному кабинету Бэк-офиса укажите код синхронизации. Для получения кода синхронизации зарегистрируйтесь в бэк-офисе 'ссылка'. В разделе Кассы-Управление добавьте вашу кассу. Для этого выполните следующие действи 1. Нажите кнопку 'Добавить ККТ'. В появившемся окне вы увидите стенерированный код си 2. Вернитесь к кассовому приложению и введите в поле код синхронизации, полученный в ба 3. Нажите кнопку 'Подключить', после чего начнется процесс установки соединения с кабин 4. На странице бэк-офиса проверьте информацию,полученную от ККТ (компания и местонахс 5. Нажите кнопку 'Подключить' для завершения операции синхронизации. 6. В случае успешного завершения операции в окне кассовой программы вы увидите сообще	я: кронизации. к-офисе. том. ждение), укажите внутреннее наименовани чие об установлении подключения.	e KKT.	
Код синхронизации			
Подключить F11			

10. При успешной синхронизации появится сообщение Соединение установлено.

Подключение к кабинету	Связь с ККТ: Установлена	Кассир: Администратор	Смена: <mark>Открыта</mark>
← Назад ЕSC			
Синхронизация с ККТ Статус: Соединение установлено			
Параметры обмена			
Экспорт товаров			
Каждый час			-
Экспорт сотрудников			
Каждый час			-
Сохранить			

11. Настройте параметры обмена с Бэк-офисом для событий экспорт товаров и экспорт сотрудников. Экспорт чеков настроен автоматически.

Подключение к кабинету	Связь с ККТ: Установлена	Кассир: Администратор	Смена: Открыта
← Назад <mark>ЕБС</mark>			
Синхронизация с ККТ			
Статус: Соединение установлено			
Параметры обмена			
Экспорт товаров			
Каждый час			-
Экспорт сотрудников			
Каждый час			-
Сохранить 🔶			

12. Нажмите на кнопку Сохранить.

Подключение к кабинету	Связь с ККТ: Установлена	Кассир: Администратор	Смена: Открыта
<ul> <li>← Назад</li> </ul>			
Синхронизация с ККТ			
Статус: Соединение установлено			
Параметры обмена			
Экспорт товаров			
Каждый час			~
Экспорт сотрудников			
Каждые 5 минут			*
Сохранить			

13. Вернитесь в бэк-офис и обновите соединение, нажав на кнопку Обновить.

ollo	По	аключение ККТ	
налитика	1	Выберите организацию	
Кассы		🛦 Укажите организацию, на которую зарегистрирована добавляемая вами касса, и магазин, в котором она располагается. Выберите из существующих или добавьте новую.	
		Организация	
Товары		Общество с ограниченной ответственностью УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР "ИНИТПРО"	+ Добавить новую организацию
		Магазин	
දුබු		Мимоза	+ Добавить новый магазин
астройки	2	Синхронизируйте кассу	
		<b>Откройте на кассе:</b> Меню → Настройки → Подключение к кабинету	
		Введите код: 11826	
		О Ожидание установки соединения	
		О Обновить	

14. Если касса подключена верно, то появится сообщение об успешном подключении кассы. Введите наименование кассы в соответствующем поле.

	Под	цключение ККТ	
	1	Выберите организацию	
сы		🛦 Укажите организацию, на которую зарегистрирована добавляемая вами касса, и магазин, в котором она располагается. Выберите из существующих или добавьте новую.	
20		Организация	
		Общество с ограниченной ответственностью УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР "ИНИТПРО" 🗸 🗸	+ Добавить новую организацию
ары		Магазин	
33		Мимоза	+ Добавить новый магазин
с ройки	2	Синхронизируйте кассу Откройте на кассе: Меню → Настройки → Подключение к кабинету	
		Введите код: 11826	
		✓ Соединение установлено Э80ТОР (СТФ ЭН ККТ12345321	
		Наименование ККТ	
		Kacca	

15. Нажмите на кнопку Подключить.

0	Зыберите организацию	
Ĩ	🛦 Укажите организацию, на которую зарегистрирована добавляемая вами касса, и магазин, в котором она располагается. Выберите из существующих или добавьте новую.	
	рганизация	
	арадиество с ограниченной ответственностью удостовъряющий центр "ини ппио"	+ добавить новую организацию
	Мимоза	+ Добавить новый магазин
2	Синхронизируйте кассу	
-	<b>эткройте на кассе:</b> Меню → Настройки → Подключение к кабинету	
	иведите код: 11826	
	🗸 Соединение установлено	
	380TOP CT2Φ 3H KXT12345321	
	аименование ККТ	
	Kaca	~

16. Выведется сообщение об успешном добавлении кассы.

